

Разборные измерительные трансформаторы тока (литой корпус)



| Разборные измерительные трансформаторы тока | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|--------|------|------|--------|------|-----|--------|-----|-----|------|------|-----|----|
| Модель | TA30R | | | TA60R | | | TA80R | | | TA100R | | | TA125R | | | TA160R | | | | | | |
| Шина | 30x20 | | | 60x30 | | | 80x50 | | | 100x80 | | | 125x80 | | | 160x80 | | | | | | |
| Кабель | Ø20 | | | Ø30 | | | Ø50 | | | Ø80 | | | Ø80 | | | Ø80 | | | | | | |
| Класс точности | 0,5 | 1 | 3 | 0,5 | 1 | 3 | 0,5 | 1 | 3 | 0,5 | 1 | 3 | 0,5 | 1 | 3 | 0,5 | 1 | 3 | | | | |
| I _{pn} (A) | VA | | | VA | | | VA | | | VA | | | VA | | | VA | | | | | | |
| 100 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150 | | | 3,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | | 2,5 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 250 | | 3,75 | 5 | | 2,5 | 3,75 | | 2,5 | 3,75 | | 2,5 | 3,75 | | | | | | | | | | |
| 300 | 2,5 | 4 | 6 | | 3,75 | 5 | | 3,75 | 5 | | 3,75 | 5 | | | | | | | | | | |
| 400 | 3,75 | 5 | 10 | | 2,5 | 3,75 | 7,5 | | 2,5 | 3,75 | 7,5 | | 2,5 | 3,75 | 7,5 | | | | | | | |
| 500 | | | | | 3,75 | 5 | 15 | | 3,75 | 5 | 15 | | 3,75 | 5 | 15 | | 5 | 7,5 | 2,5 | 3,75 | 7,5 | |
| 600 | | | | | 5 | 7,5 | 20 | | 5 | 7,5 | 20 | | 5 | 7,5 | 20 | | 5 | 15 | 3,75 | 5 | 10 | |
| 750 | | | | | 7,5 | 10 | 20 | | 7,5 | 10 | 20 | | 7,5 | 10 | 20 | | 5 | 10 | 20 | 5 | 10 | 20 |
| 800 | | | | | 7,5 | 10 | 20 | | 7,5 | 10 | 20 | | 7,5 | 10 | 20 | | 7,5 | 10 | 20 | 7,5 | 10 | 20 |
| 1000 | | | | | 10 | 15 | 20 | | 10 | 15 | 20 | | 10 | 15 | 20 | | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 |
| 1200 | | | | | | | | | | | | | 15 | 20 | 30 | | 15 | 20 | 30 | 15 | 20 | 30 |
| 1500 | | | | | | | | | | | | | 15 | 20 | 30 | | 20 | 30 | 45 | 20 | 30 | 45 |
| 2000 | | | | | | | | | | | | | 20 | 30 | 45 | | 25 | 30 | 45 | 25 | 30 | 45 |
| 2500 | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 30 | 45 | 25 | 30 | 45 |
| 3000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 45 | 60 | 30 | 45 | 60 |
| 4000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 45 | 60 | |
| 5000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 45 | 60 | |

Габаритные размеры трансформатора тока

| Модель | A | B | C | D | E | F |
|--------|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| TA30R | 32 | 21 | 105 | 90 | 99 | 114 |
| TA60R | 62 | 32 | 130 | 100 | 109 | 139 |
| TA80R | 82 | 52 | 150 | 120 | 129 | 159 |
| TA100R | 104 | 82 | 172 | 150 | 159 | 181 |
| TA125R | 127 | 82 | 195 | 150 | 159 | 204 |
| TA160R | 162 | 82 | 230 | 150 | 159 | 239 |

Размеры даны в мм.