

## Трансформатор тока (пластиковый корпус)



PRIMARIO PASANTE																
Модель	TUC30			TUC40			TUC50			TUC60			TUC80			
Окно	30x10			40x10			50x10			60x10			80x30			
Кабель	Ø25			Ø32			Ø40			Ø51			Ø65			
Класс точности	0,5	1	3	0,5	1	3	0,5	1	3	0,5	1	3	0,5	1	3	
I <sub>pn</sub> (A)	VA			VA			VA			VA			VA			
50				0,75 1,5												
60				1,25 2												
75				2 3,75												
100				1 3 5												
125				2,5 3,75 5												
150				3,75 5 7,5												
200	15	20	30	3,75	5	7,5										
250	15	20	30	5	7,5	10										
300	15	20	30	7,5	10	15										
400	15	20	30	10	15	20	10	15	20	30	15	20	30	15	20	30
500	15	20	30	10	15	20	10	15	20	30	15	20	30	15	20	30
600	15	20	30	10	15	20	10	15	20	30	15	20	30	15	20	30
750				10	15	20	10	15	20	30	15	20	30	15	20	30
800				15	20	30	10	15	20	30	15	20	30	15	20	30
1000				15	20	30	10	15	20	30	15	20	30	15	20	30
1200							10	15	20	30	15	20	30	15	20	30
1500							10	15	20	30	15	20	30	15	20	30
2000							10	15	20	30	15	20	30	15	20	30
2500										15	20	30	15	20	30	

## Габариты трансформаторов тока SACI

TUC-

TUC30  
рис. 1

TUC40  
рис. 2

TUC50  
рис. 3

TUC60  
рис. 4

TUC80  
рис. 5

MODELOS	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
TUC30	Figura 1		77	112	60,5	76	76	87,5	44,5	41
TUC40	Figura 2		71	106,5	45	61	60,5	72	40	47
TUC50	Figura 3		84	117	45	61	60,5	72	44,5	61
TUC60	Figura 4		105	136,5	60	76	75,5	87	54	81
TUC80	Figura 5		131	161,5	60	76	75,5	87	69	107

Размеры в мм.

ООО "Триумф-Инжиниринг"

117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 17

Tel.: +7 (495) 786-39-52

www.saci-rus.ru 7863952@mail.ru